



به کمک دستگاه PM200 می توان تصاویر کاربران سیستم کنترل تردد را در هنگام عبور از دستگاه بر روی مانیتور نمایش داد. تصویر همه ی کاربران سیستم بر روی این دستگاه ذخیره می شود تا در هنگام تردد با دادن شماره ی شناسایی فرد توسط کنترلر به آن تصویر او نمایش داده شود. به کاربردن رابط RS485 برای ارتباط با کنترلر امکان نصب ترمینال در فاصله ی تا ۵۰۰ متری از آن را فراهم می کند. این دستگاه دارای پورت LAN نیز می باشد که برای ذخیره ی سریع داده ها بر روی آن می توان از آن استفاده کرد. در این نمونه از تصویر ساز الگوی ساخت تصویر نمایش داده شده به همراه مشخصات هر فرد به صورت جداگانه از تصویر پرسنلی او قابل تعیین است. همچنین امکان انتخاب تصاویر پس زمینه ی متفاوت برای افراد مختلف وجود دارد. در هنگام نمایش، تصویر دلخواه با توجه به الگوی تعیین شده ساخته می شود. از دیگر امکانات این دستگاه قابلیت تقسیم تصویر خروجی به چند بخش متناظر با چند کنسول متفاوت می باشد. برای بالا بردن کیفیت تصویر خروجی از پورت HDMI استفاده شده است.

مشخصات

ولتاژ ورودی	۷ تا ۲۴ ولت مستقیم
توان مصرفی	۴ وات
دمای کاری	۰ الی ۵۰ درجه سانتی گراد
رطوبت نسبی	۱۰ الی ۷۵ درصد
ابعاد مکانیکی	۴.۵ X ۸.۷ X ۱۳.۳ سانتی متر
جنس بدنه	ABS
وزن دستگاه	۲۲۰ گرم
پورت ارتباطی	Ethernet (10/100) RS485
خروجی تصویر	HDMI با حداکثر رزولوشن 1920 x 1200
حافظه ی ذخیره ی داده	حداقل 8 GB
گارانتی	یک سال

امکانات

- ✓ امکان اتصال به شبکه ی LAN
- ✓ دارای خروجی HDMI
- ✓ دارای حداقل 8 GB حافظه برای ذخیره ی اطلاعات
- ✓ امکان تعریف ۶۴ الگوی ساخت تصویر
- ✓ امکان تعیین ۱۶ عنوان و مقدار برای مشخصات پرسنلی هر شخص
- ✓ امکان ذخیره ی ۶۴ پیام متفاوت برای نمایش بر روی تصویر نهایی برای نشان دادن وضعیت مجوز فرد
- ✓ چند زبانه
- ✓ کار با ولتاژ ۷ ولت تا ۲۴ ولت
- ✓ دارای ۴ درایور خروجی برای اتصال به وسایل اعلان
- ✓ دارای نشانگرهای اتصال شبکه و RS485